



## Caractéristiques Osram tube LED 90cm | 4000K 11.3W - Advanced

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                           | 230178                              |
| EAN                            | 4058075818095                       |
| Marque                         | Osram                               |
| Nom du fabricant               | ST8A-0.9M 11,3W/840 220-240V EMFLH1 |
| Quantité recommandée           | 10                                  |
| Budgetlight Garantie Totale    | 5 ans                               |
| Ancienne Etiquette énergétique | A++                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure)   | 50000                               |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED              |
| Substitut (Watt)                  | 30               |
| Puissance (W)                     | 11.3             |
| Dimmable                          | Non              |
| Culot                             | G13              |
| Rotatif                           | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1700             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 150.4            |
| Référence Article           | Tube LED T8      |
| Type de capteur             | Pas de détecteur |

## Information produit

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Starter LED inclus | Oui                                                                     |
| Ballast Nécessaire | No                                                                      |
| Ballast            | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output    | Standard Output                                                         |
| Product Serie      | Substitute                                                              |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur      | 90cm |
| Longueur (mm) | 900  |
| Diamètre (mm) | 27   |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

