




Caractéristiques Philips LED Sécurité Coreline BWC110 Noir 9W 900lm - 830 | 242x110mm - IP54 - Détecteur De Lumière



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

EOC8

85192999

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 206957                        |
| EAN                          | 8718291851929                 |
| Marque                       | Philips                       |
| Nom du fabricant             | BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                         |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 9                |
| Lampe Incluse                     | Oui              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 900              |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100              |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Inclinable           | Non        |
| Couverture Optique   | Opale      |
| Facteur de puissance | >0.95      |
| Référence Article    | Hublot LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Montage                       | Surface                              |
| Connexion du Luminaire        | SI [Bloc connection à vis]           |
| Convient pour l'Extérieur     | Oui                                  |
| Indice de Protection          | IP54                                 |
| Protection Impacts            | IK08                                 |
| Température de Fonctionnement | -40 to +50                           |
| Couleur du Luminaire          | Noir                                 |
| Logement                      | ASA [Acrylonitrile Styrene Acrylate] |
| Couleur du boîtier            | Noir                                 |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours           |
| Product Serie                 | BWC110                               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 242 |
| Largeur (mm)  | 110 |
| Hauteur (mm)  | 136 |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br>Capteur de luminosité |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b>  <b>Eclairage LED durable</b>               |