



Caractéristiques Projecteur LED Basic 3000K 10W | avec Sensor

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| EAN | 8719157902977 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Floodlight Beamy 10W 3000K Sensor |
| Budgetlight Garantie Totale | 4 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 10 |
| Substitut (Watt) | 20 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 830 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 83 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100 |

| | |
|----------------------|----------------|
| Facteur de puissance | >0.50 |
| Référence Article | Projecteur LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Distribution Lumineuse | Symétrique |
| Indice de Protection | IP65 |
| Protection Impacts | IK05 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Logement | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Convient pour l'Extérieur | Oui |
| Product Serie | Beamy |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 152 |
| Largeur (mm) | 65 |
| Hauteur (mm) | 185 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?

Capteur de luminosité, Capteur de mouvements



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**