



## Caractéristiques Philips CorePro PL-L LED Ampoule EM/Mains 16.5W - 840 | Remplacement 36W

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 246799                                |
| EAN                          | 8720169157095                         |
| Marque                       | Philips                               |
| Nom du fabricant             | CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P |
| Quantité recommandée         | 10                                    |
| Budgetlight Garantie Totale  | 2 ans                                 |
| Étiquette énergétique        | E                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                 |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED              |
| Substitut (Watt)                  | 36               |
| Puissance (W)                     | 16.5             |
| Dimmable                          | Non              |
| Culot                             | 2G11 (4-pins)    |
| Nombre de broches (pins)          | 4                |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique     |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2100               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 127                |
| Référence Article           | PL-L / Dulux-L LED |
| Type de capteur             | Pas de détecteur   |

## Information produit

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Ballast       | Conventionnel (EM); Réseau (AC) avec démarreur |
| Rotatif       | Non                                            |
| Product Serie | CorePro                                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 412 |
| Diamètre (mm) | 38  |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

